

## УВАГА! ПУЛЬТ ВЖЕ ПРИВ'ЯЗАНІЙ ДО СВІТИЛЬНИКА.

- 3.6. При виникненні проблеми необхідно знов прив'язати пульт по інструкції:  
Синхронізація пульта та світильника:
1. Включіть світильник;
  2. Протягом 5 секунд зажимайте кнопку "SETUP":
  3. Не відпускаючи кнопку, дочекайтесь поки світильник не моргне 1 раз;
  4. Відпустіть кнопку, світильник синхронізовано;
  5. Відв'язувати не потрібно, у випадку коли прив'язуєте новий пульт до світильника, старий пульт буде автоматично відв'язаний.



## 4. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКОМ

- 4.1. LampSmartPro - це спеціальний мобільний додаток для керування світильниками. За допомогою додатку Ви зможете регулювати яскравість, кольорову температуру, колір та RGB лампи. Додаток здійснює керування пристроям по блютузу, але користувачам не потрібно прив'язуватись до пошуку по блютузу, ми прийняли новий спосіб для прив'язки, що є більш швидким та зручним.
- 4.2. Встановлення додатку на телефон здійснюється через пошук в App Store або Google Play. В пошуку необхідно набрати LampSmart Pro, після чого з'явиться сторінка для скачування додатку.



## 5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Світлодіодні керовані люстри



Більш детальні інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий, лм потік	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
OVAL RGB	75	7x100	1500-6000	3000-6500	725x500x93



OVAL RGB 75W  
5S-APP-725x500x93-WHITE/WHITE-220-IP20

## 6. ЗБЕРІГАННЯ


- 6.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

## 7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 7.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.
- 7.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.
- 7.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.
- 7.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.
- 7.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньян, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чанга, провінція Хунань, Китай, 410001.  
Імпорт: ТзОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

## ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА



Керована світлодіодна люстра

## OVAL RGB

### 1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

- 1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.
- 1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.
- 1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.
- 1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Світильник - 1 шт  
2.2. Пульт дистанційного управління - 1 шт.  
2.3. Монтажний комплект - 1 шт.  
2.4. Паспорт світильника - 1 шт.  
2.5. Упаковка - 1 шт.

**⚠️ Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!**


### 3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 3.1. Оберіть місце для встановлення світильника. Необхідно вивести дроти для підключення електроживлення має бути відключено.
- 3.2. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори по наявним отворам на монтажній скобі.
- 3.3. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу.
- УВАГА! Для натяжної стелі необхіднопопередньо встановити під неї спеціальну закладну (тверду поверхню, закріплена на бетонному перекритті), діаметром мінімум 20 см.
- 3.4. Підведіть живлячі дроти до клемної колодки, що знаходиться біля основи світильника та скомутуйте дроти в колодці.
- 3.5. За допомогою спеціальних закріплюючих елементів (в комплекті) надійно зафіксуйте світильник на монтажній скобі.

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРИПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!





### СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА



### СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІМІКАНА

Пульт працює від батареек типу ААAx2 шт (в комплект не входять)



ДАТА ПРОДАЖУ  
Печатка магазину

EAN